

Директор школи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Р.П.Заброцький



Наказ від 03.02.2025 року

№ 18-2

## ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №101 для працівників експлуатуючи електричні плити

### 1. Загальні вимоги

- 1.1. До роботи з тепловими приладами допускаються особи, що пройшли навчання і перевірку знань відповідно до Типового положення «Про навчання з питань охорони праці», атестації на 1 групу по електробезпеці, інструктаж з техніки безпеки, пожежної безпеки.
- 1.2. Всі плити повинні бути надійно захищені від доторкання до струмопровідних частин устаткування.
- 1.3. Плита повинна бути закріплена за певним працівником підприємства, який навчений безпечним прийомом роботи на ній, який повинен стежити за правильною її експлуатацією і належним станом.
- 1.4 Рукава одягу повинні бути застебнуті, волосся прибрано під головний убір.
- 1.5. Технічне обслуговування виконується слюсарем - механіком, згідно місячних, річних графіків.
- 1.6. Виконання даної інструкції тягне накладення дисциплінарного стягнення, згідно з правилами внутрішнього розпорядку підприємства.

### 2.Вимоги безпеки перед початком роботи

- 2.1. Перед початком роботи перевірте санітарний стан плити, стан чавунних конфорок поверхні. Всі облицьовування і столи повинні бути міцно укріплені, а ручки перемикачів і датчиків реле температури - міцно закріплені.
- 2.2. Переконайтеся візуально в наявності і цілісності заземлення. Конфорки повинні мати додаткове заземлення. Конфорки повинні бути рівними і гладкими і укладатися так, щоб між окремими плитами залишався зазор від 2 до 5мм, що запобігає виникненню деформації при нагріванні, без тріщин. Конфорки повинні знаходитися на одному рівні з бортовою поверхнею плити.
- 2.3. Огляньте перемикачі конфорок, встановіть їх в положення «0», перевірте наявність піддону під блоками конфорок.
- 2.4. перед експлуатацією плити уважно ознайомтеся з елементами пульта управління, написами і знаками на панелях пульта управління.

### 3. Вимоги безпеки під час роботи

- 3.1. Включіть необхідну кількість конфорок за 10 - 15 хвилин до початку їх завантаження поворотом ручок перемикачів в положення «3».  
Дбайливо поводьтеся з плитою!
- 3.2. У положення «3» (сильного нагріву) перемикач встановлюйте тільки при розігріванні конфорок. При приготуванні їжі пакетний перемикач поставте в положення «2», це дозволяє удвічі зменшити витрату електроенергії, продовжити термін служби конфорок і перемикачів.
- 3.3. Не ставте холодний посуд на повністю розігріту конфорку, оскільки це може привести до розтріскування конфорки.
- 3.4. Не перегрівайте конфорки плит і не охолоджуйте штучно водою щоб уникнути деформації настилу.
- 3.5.Посуд наповнюйте так, щоб до краю залишалосся не менше 10%, дно посуду повинне бути рівним, не деформованим, щоб посуд не втрачав стійкість.

Погодив інженер з ОП

Білий А.М.